



**Specificationer Ledvance LED Rör T9  
Value Cirkulär (EM/Mains) 18.3W  
2000lm - 830 Varm Vit | Ersättare 32W**

### Se produkt

## Allmän information

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 248623                                  |
| EAN                        | 4099854042508                           |
| Tillverkarkod              | 4099854042508                           |
| Varumärke                  | Ledvance                                |
| Tillverkarens namn         | LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 830 G10Q LEDV |
| Rekommenderad köpkvantitet | 10                                      |
| Garanti från LamporNu      | 3 år                                    |
| Energimärkning             | F                                       |
| Livslängd (h)              | 30000                                   |
| Spänning (V)               | 220-240                                 |

## Teknisk information

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Teknik                  | LED             |
| Ersätter (Watt)         | 32              |
| Watt                    | 18.3W           |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar  |
| Lampsockel              | G10q (4-Pins)   |
| Roterbar                | Nej             |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt  |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt |

Färgåtergivning (Ra) 80-89 - Bra färgåtervinning

Ljus Färg Vit

Färginställning Enkel färg

Lumen (ljusflöde) 2000lm

Ljusutbyte (Lm/W) 109

Effektfaktor >0.90

Produkttyp T9 LED lysrör

Typ av sensor Ingen sensor

## Ljuskällor info

LED Glimtändare inkluderad Ja

Drivdon för LED lysrör EM, Mains (AC)

Lampkolvsutförande Matt

Produktserie Value

## Måttskiss

Längd (mm) 300

Diameter (mm) 300

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

